



TXA025



KNX FOTOCELLE KANAL U/FØLER

Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

- for bryter, dimmer og lukkerfunksjoner

Kontroll og indikasjon

- Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- med programmeringsknapp og rød programmering LED

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Antall innganger	6
------------------	---

Lengde

Maksimum kabellengde mellom rele og celle	100
Maks avstand til målesonde	100 m

Støm

Totalt effekttap	0,3 W
------------------	-------

Materiale

Farge	Grå
-------	-----

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	2 modules
-------------------------------------	-----------

Lys kontroll

Lysstyrke måleområde, lineær	2 20000 lx
Lysmåleområde	2/20000 Lux

Led kontroll

- med 2 statusdioder

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
- Lysstyrke modifiserbar via potensiometer	

Utstyr

Antall kanaler	1
Sonder for tilknytning	EE002 - EE003

Sikkerhet

IP-klasse	IP30
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----

Instruksjoner

- Bruk en dobbelskjermet kabel for å koble den overflatemonterte lysføleren eller for å utvide forbindelseskabelen til den innebygde lyssensoren.