



TRM693G

QUICKLINK UTG 3A INN

Arkitektur

Antall utganger	1
-----------------	---

Funksjoner

- ETS tilleggsfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- ;
- scenebesparende låsbar ;
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, tvungen kontroll

Konfigurasjon

- konfekt, med 4-kjerne kabel

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- med manuell drift på
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen
- Aktivering, for eksempel via bryter, trykknapper, timer

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei
Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2
- med uavhengig, strømforsyning, binærinngang for potensiell fri kontakt	

Volt

Systemspenning	230V AC
----------------	---------

elektrisk strøm

Inngangssignal strøm	33 µA
Antall innganger	2
Max gjennomgangsstrøm	3 A
Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1	3 A

Frekvens

Overføringsfrekvens	868 MHz
Radio mottak frekvens	868,3 MHz
Radiooverføring	868,3 MHz

Støm

Totalt effekttap	450 mW
Utgangseffekt	690 W
Konvensjonelle transformatorer	250 VA
Elektroniske transformatorer	250 VA
Radio transmisjonskraft	< 10 mW
- lavt indre energibehov	

Mål

Input skanning spenning	5 V V
Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)

Rekkevidde

Maks rekkevidde	30 meter innendørs, 100 meter i friluft
-----------------	---

Materiale

Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Overflateutseende	matt

Dimensjoner

Produktets installasjonshøyde	40 mm
Mål (LxBxH)	40x40x20

Lys kontroll

- uncompensated	150 W
- med elektronisk ballast (EB)	150 W

Fluorescent bulbs control

Maks last ned seriekompenserte lysrør	150W
Strømbelysning fluoresktene	150W
Kompaktlysør	150 W
Kompaktlysør	150 W

Led kontroll

Maks antall LED	20
Lysdiode LED-lamper	150 W
230V LED-lamper	150 W
- med konfigurasjons- og funksjonslampe	

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	500 W
Maks last med glødelamper	500 W

Installering

- for montering bak innfelte innsatser

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,5 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,5 2,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 1,5mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue
Kontakttype	1NO
- med innløpsløftklemmer	
- integrering i KNX-radioen	

Kabel

Binær kabellengde, utvides til	Maks 5 m
Binær kabellengde	~ 20 cm

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy , PB
- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall radiokanaler	2
Modulær utvidbarhet	nei
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Sänders arbeidsperiode	1 %

Bruk

Puls tid	min. 50 ms
----------	------------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 50 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio - aktuatorer
produktfamilie:	produktfamilie: utgang
Produktfamilie	TRM
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform