



TRM692G

QUICKLINK MARKISE INNF

Arkitektur

Antall persienne/markiseutganger	1
----------------------------------	---

Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling) ; - scenebesparende låsbar ; - hurtigkoblingsfunksjoner: blind, 2 scener, tvunget kontroll, opp	

Konfigurasjon

- med 2 mekanisk og elektrisk gjensidige relékontakter	
--	--

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- med manuell drift opp - med konfigurasjons- og funksjonsknappen	

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	ja
Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Hoved elektriske funksjoner

Type forsyningsspenning	AC
-------------------------	----

Volt

Systemspenning	230V AC
----------------	---------

elektrisk strøm

Antall innganger	2
Max brytestrøm	3 A

Frekvens

Radio mottak frekvens	868,3 MHz
-----------------------	-----------

Støm

Bryteeffekt ved 230 V i AC1	690 W
Totalt effekttap	450 mW
- lavt indre energibehov	

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Led kontroll

- med konfigurasjons- og funksjonslampe ;

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 2.5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 1,5mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue
Antall kontakter	1
- med innløpsløftesklemmer	
- integrering i KNX-radioen	

Justering

Lamella justering på signalvarighet	< 1 s
- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display	

Utstyr

Overgangstid for retningsendring	< 0,6 s
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Selvbevarende i 2 min på signallengde	> 1 s
Sänders arbeidsperiode	1 %

Bruksforhold

Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
--------------------	---------------

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio - aktuatorer
produktfamilie:	produktfamilie: utgang
Produktfamilie	TRM
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform
Sekundær design linje (r)	Berker.Net