

# FDV 6603063



## LED-Driver 40W Fase

40 W, 1050mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling

LED-Driver som kan dimmes, 1050 mA konstantstrøm og en effekt på 0-40 watt. Kan dimmes med faseavsnitt. LED må kobles i seriekobling.

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 464804 / EL.NR. 66 030 63 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz ma/V    |
| Lengde               | 16.6 cm                   |
| Bredde               | 5.2 cm                    |
| Høyde                | 2.4 cm                    |
| Nettvekt             | 0.185 kg                  |
| Bruttvekt            | 0.201 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Kan dimmes           | Ja                        |
| Dimmeteknologi       | Faseavsnitt               |
| Farge                | hvit                      |
| BIG WHITE side       | 799                       |



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.  
**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**  
Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.  
Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.  
LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:  
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.  
Energisparing:  
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.  
  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater

---

---

---

---

---