



LV429345 (43 931 59)

Early-break kont. f/dreieh.x1



[Last ned produktdatablad for LV429345](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	NSX100...250 NSX100...250 DC
Serie	Compact
Kortnavn utstyr	Early-break kontakt
Produkt eller komponent type	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact - Compact NSX circuit breaker Compact - Compact NSX DC circuit breaker

Komplementær

 Skjul

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Early-break
Monteringsmetode	Uttrekkelig
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 6 A DC 24 V DC-12: 0.6 A DC 110 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 480 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15: 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15: 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V AC-15: 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-15: 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-15: 5 A AC 50/60 Hz 110 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12: 0.3 A DC 250 V DC-12: 2.5 A DC 48 V DC-14: 0.03 A DC 250 V DC-14: 0.05 A DC 110 V DC-14: 0.2 A DC 48 V DC-14: 1 A DC 24 V
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering