

Tilstedeværelsessensor P41LR, 230 V, sekundær, 32-37 m, for innfelling i takboks

Variant: Tilst.-sensor P41LR 230V S 32-37m INF

Art.nr: NK353-700021

El.nr: 1406955



INFORMASJON

Denne tilstedeværelsessensoren er en sekundær sensor med lang rekkevidde for automatisk lysstyring. Den utvider rekkevidden for en 230 V mastersensor (benytt kun sekundærsensorer fra denne sensorserien). Sensoren er designet for montering i en standard veggbox for innfelt montering. Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel. Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som er din garanti for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

- Sensoren ser et felt med diameter Ø37 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter.
- Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert PIR-segment.
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.
- Robust potensialfritt relé som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter.
- Dersom en sekundærsensor igangkjøres med kablet forbindelse, er det kun følsomheten som kan justeres med appen.
- Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren.
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.

Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.

PRODUKTBESKRIVELSE

Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Bluetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
Forsyningsspenning: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
Enkel montering i standard boks for innfelt montasje (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand)
Sensorteknologi: PIR
Sensoren har tre PIR-segmenter som dekker 120° hver

Forprogrammerte funksjoner:

- Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- PIR-segmenter kan justeres eller deaktiveres uavhengig av hverandre

Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)

NØDVENDIG INFORMASJON

SPESIFIKASJONER

Effektforbruk	0.2 W
Detekteringsområde	360 °
Monteringshøyde	2– 3,5 m
Rekkevidde (PIR)	Ø 37 m ved monteringshøyde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 til +40 °C
Tilkoblingsklemmer	for 1,5/2,5 mm ² kabel
Farve	Hvit (RAL 9010)
Dimensjoner (HxBxD)	100 x 100 x 77,2 mm
Hulldiameter	76 mm
Maksimal rekkevidde Bluetooth® (i åpent landskap)	50 m
Driftsfrekvens	2.4 GHz
Maksimal feltstyrke	-2 dBm
Kapslingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Halogenfri	ja
Godkendelse	CE