


Binærinngang universal brytergrensesnitt 2-kanaler

Variant: **Universalbrytergr.snitt 2-kanal**

Art.nr: **GB111800**

El.nr: **4547039**



INFORMASJON

2-kanals binærinngang, brukes i dyp koblingsboks (60 mm dyp) bak en konvensjonell bryter/trykknapp, for tilkobling av potensialfrie kontakter. Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX-telegrammer. De to inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Begge inngangene er parametrerbare som utganger (maks. 0,8 mA).

PRODUKTBESKRIVELSE

PROGRAMVAREEGENSKAPER SOM KAN STILLES INN

- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til de to inngangene hhv. impulsteller og koblingsteller
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger
- Egenskaper ved gjenoppretting av busspenning kan parametreses separat for hver inngang
- Begrensning av telegramfrekvens
- Funksjonen inn-/utkobling: To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (På, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges
- Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig
- Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid
- Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (tast som lukker, tast som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreses, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting
- Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi: Flanke og verdi kan parametreses, mulig å justere verdien ved tast med langt tastetrykk
- Funksjonen impulsteller: Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreses; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn Funksjonen koblingsteller: Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreses
- Funksjon som koblingsutgang: Egenskaper ved svikt i og gjenoppretting av busspenning, innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering utgang (blinking av en lysdiode)