


## G1 Touchskjerm POE

Variant: **KNX G1 Touchskjerm POE hvit**

Art.nr: **GB206912**

El.nr: **4502107**



## INFORMASJON

KNX G1 er det intelligente betjeningsapparatet for bygningsteknologien. Enten lamper skal kobles og dimmes, persienner kjøres opp og ned eller romtemperaturer skal stilles inn: Via det brillante Multitouch-displayet med en oppløsning på 480 × 800 piksler kan de enkelte funksjonene styres komfortabelt med fingerspissen eller gester – som vinking eller pålegging av hånden.

Det utmerkede, intuitivt betjente Gira Interface gjør også konfigureringen av tidsstyrte funksjoner eller tilpasning av scener til en enkel øvelse. I forbindelse med TKS-IP-gatewayen kan Gira G1 dessuten brukes som svarapparat.

## SPESIFIKASJONER

**Omgivelsestemperatur:** -5 °C til +50 °C

**Tilkobling:** Tilkoblings- og forgreningsklemme

**Beskyttelsesklasse:** III

## NØDVENDIG INFORMASJON

- Egner seg kun til bruk innendørs.
- Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
- Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
- Kommunikasjonen med KNX-installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP-standarden.
- For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en KNX IP-ruter. Det kan brukes flere Gira G1 på én KNX IP-ruter.
- For tilkobling av G1 230 V eller G1 24 V til KNX-installasjonen er det nødvendig med en Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3) for å sørge for en pålitelig kommunikasjon i WLAN.
- For dette er Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3). Igangkjøring i KNX-system fra ETS 4.2 eller høyere.
- Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
- Det trengs en PoE-egnet Switch eller ruter, eller en PoE Injector.

