


System 3000 LED dimmerinnsats universal komfort

Variant: **S3000 LED dimmer universal komfort**

Art.nr: **GI540100**

El.nr: **1400928**



INFORMASJON

- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- Tilkobling av slave-enheter er mulig.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Indikasjon av valgt driftsmodus vises med LED.

Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.

Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.

Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.

Minimumslysstyrke kan stilles inn.

Dimmeren har overtemperaturvern og elektronisk kortslutningsvern.

Den kan driftes med og uten nulledertilkobling, og kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen.

For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.

Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

PRODUKTBESKRIVELSE
