


Indikatormodul for System 106

Variant: Indikatormodul System 106 glass svart

Art.nr: GI5567000

El.nr: 6300050



SPESIFIKASJONER

Kapsling: IP54

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål: 106,5 x 106,5 mm

Egetforbruk: 14 mW

Drift: 250 mW

PRODUKTBESKRIVELSE

MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskifting av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.

KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

1. Børstet rustfritt stål
2. Eloksert aluminium C-0
3. Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).

NØDVENDIG INFORMASJON

Aktiv kommunikasjon

Ved aktiv kommunikasjon lyser symbolet.

Døråpner aktiv

Ved aktivert døråpner lyser symbolet.

Når en ringeknapp har blitt programmert og displaymodulen har blitt koblet til System 106 dørstasjonen, signaliserer displayet "Døråpner aktiv" synkront med den aktive døråpneren. Ved endring av tiden døren holdes åpen i styreenheten kan det oppstå forsinkelser på modulens display. Etter at tidsrommet har blitt endret, må derfor programmeringsmodusen aktiveres på styreenheten og så umiddelbart deaktiveres igjen, slik at displaymodulen får informasjon om det nye tidsrommet.

Avhengig av omgivelsenes lysstyrke tilpasses displaysymbolenes lysstyrke automatisk i aktivert tilstand, via dørstasjons- eller talemодulen.