

System 3000 LED dimmer universal mini

Variant: **S3000 LED dimmer universal mini**

Art.nr: **GI244000**

El.nr: **1400326**



INFORMASJON

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysør.

- Betjening via underenheter.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Valgt driftsmodus vises av LED.

- Egenskaper som beskytter lampen:
 - Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
 - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
 - Minimumslysstyrke kan stilles inn.
 - Elektronisk kortslutningsvern.
 - Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W. Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

SPESIFIKASJONER

Slavedimmer: GI238900

Ledningslengde: maks. 100 m

Effektforbruk- standby: Ca. 0,3 W

Eget forbruk: Ca. 2 W

Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Kompaktlysrør: 3 - 50 W

LED 2 (fasesnitt): 3 - 50 W

Mål: Ø 48, H 19,5 mm

Blandingslast av de spesifiserte belastningstypene: Ohmsk/Kapasitiv 20 - 210 W

Glødelamper: 20 - 210 W

Effektmodul: GI238300

Viklede trafoer: 20 - 210 VA

LED 1 (faseavsnitt): 3 - 100 W

230V LED: 3 - 50 W

Effektmodul kan tilkoples: Ja

Betjening: Via trykk/vri slavedimmer (kan også styres av impulsbryter)

Omgivelsestemperatur Ta: -5 °C til +45 °C