

Ringeknappmodul System 106 Edelstål

Variant: Ringeknappmodul 3k System 106 edelstål

Art.nr: GI5533920

El.nr: 6300019



INFORMASJON

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra ringeknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger ringeknappene med bakgrunnsbelysning for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

SPESIFIKASJONER

Kapsling: IP54

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål: 106,5 x 106,5mm

Farge: Edelstål

Egetforbruk: 14mW

Drift: 160mW

Lys i ringeknapp: Ja

PRODUKTBESKRIVELSE

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til den aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.

Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseendet endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer

Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i børstet rustfritt stål, eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter

Ringeknapp- og infomoduler kan tekstmerkes individuelt med laser via Gira teksts-service (www.marking.gira.com).

NØDVENDIG INFORMASJON

Ta hensyn til følgende ved valg av monteringsstedet:

- Motlys: Ikke rett kameralinsen ut mot sterkt motlys som f. eks. en gatelanterne eller hagebelysning. Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
- Bildebakgrunn: Ikke rett kameraet ut mot veldig lyse bildebakgrunner og bakgrunner med sterke kontraster.
- Belysning: Ved tilleggsbelysning i inngangsområdet burde kameralinsen ikke belyses direkte forfra (se "Motlys").
- Monteringshøyde: 1,50 m (anbefaling).
- Registreringsvinkel: 100°

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for system 106 påveggboks (enkel til 5-dobbel):

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander

I påveggshus (unntatt enkle påveggshus) finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.

Se bruksanvisning for å bytte glassfronten. Dette kan gjøres dersom den blir skadet. Glassfronten har ikke eget produktnummer. Ta kontakt med Micro Matic sitt kundesenter ved behov.