


System 3000 LED dimmer universal standard

Variant: **S3000 LED dimmer universal trykk standard**

Art.nr: **GI540000**

El.nr: **1400327**



INFORMASJON

Elektronisk dimmer for veggboks uten inngang for slaver. Benyttes med ulike påsatser i S3000-serien. Dermed er det mulig å realisere flere ulike applikasjoner.

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Valgt driftsmodus vises av LED.
- Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.
- Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

SPESIFIKASJONER

Slavedimmer: Nei

Ledningslengde: maks. 100 m

Eget forbruk: Standby 0,1 - 0,5 W

Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Kompaktlysrør: 3 - 60 W

LED 2 (fasesnitt): 3- 60 W

Mål: Monteringsdybde 24 mm

Glødelamper: 20 - 420 W

Effektmodul: GI238300

Viklede trafoer: 20 - 420 VA

LED 1 (faseavsnitt): 3 - 120 W

Effektmodul kan tilkoples: Ja

Betjening: Touch

Omgivelsestemperatur Ta: -5 °C til +45 °C