



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1LC
Produkt eller komponent type	Signalelektrodeblokker
Produktkompatibilitet	LD1 LD4 LD5
Kompatibel med	TeSys Integral contactor breaker
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Polet kontakt sammensetning	1 NC
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm ²

Alternativer

Montasjeplassering	Venstre side Høyre side
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-5-1
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz for styrekrets
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A
Minimum brytestrøm	>= 10 mA for styrekrets
Minimum switching voltage	>= 17 V for styrekrets
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 200 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 500 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 750 VA på 220 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 160 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 600 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 875 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 90 VA på 110...127 V AC-15 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets
Nominell forbrukt effekt drift W	100 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 100 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 50 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 50 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 75 W på 24 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets 75 W på 48 V DC-13 - electrical durability: 200000 sykluser - for styrekrets
Bredde	11 mm
Vekt	0.035 kg

Miljø

miljøegenskaper	Standard miljø
IP-grad	IP10 i samsvar med CSA IP10 i samsvar med UL

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den er ikke ment som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.