

**FDV: 1615332**

**Produkt:** DLS 6I AUT. 13A - C 2P  
**EI-nummer:** 1615332  
**GTIN:** 4014712171435  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Blokknummer:** 220301  
**Leverandørens varegruppe:** 1611 - Elementautomater


**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

**Mål**

**Dybde (mm)** 75.2  
**Bredde (mm)** 35.4  
**Høyde/diameter (mm)** 83.0  
**Vekt (g)** 240.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

Innbyggingsdybde 69 Millimeter  
 Utløsningskarakteristikk C  
 Poltall (totalt) 2  
 Antall beskyttede poler 2  
 Merkestrøm 13 Ampère  
 Merkespenning 400 Volt  
 Nominell isolasjonsspenning 2 Volt  
 Ui  
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt  
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère  
 EN 60898 bei 230 V  
 Spenningstype AC/DC  
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère  
 EN 60898 bei 400 V  
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère  
 IEC 60947-2 ved 230 V  
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère  
 IEC 60947-2 ved 400 V  
 Frekvensområde 17 - 60 Hertz  
 Energibegrensningsklasse 3  
 Medkoblen nullleder Nei  
 Overspenningskategori 3  
 Forurensningsgrad 2  
 Tilleggsinnretning mulig Ja  
 Bredde i antall modulfell mellomrom 2  
 Beskyttelsesklasse IP IP20  
 Omgivelsestemperatur -25 - 55 Grad

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| under drift                | Celsius           |
| Tilkoblingsbart            | 2 - 25            |
| ledertverrsnitt flertrådet | Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart            | 1 - 25            |
| ledertverrsnitt entrådet   | Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                    |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                     |

#### Målskisse

