

**FDV: 3680496**

**Produkt:** KBL.KL. 2X50 AL+1X6 CU BLA  
**EI-nummer:** 3680496  
**GTIN:** 4018841944717  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001894  
**Blokknummer:** 330506  
**Leverandørens varegruppe:** 3604 - Larel Klemmer Til Veilys



#### Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for veilys, 2x 16 -50mm², 1x 1.5 - 6mm², Blå(N), CU: 160A / AL: 125A  
 Koblingsklemmen må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.

#### Mål

**Dybde (mm)** 40.0  
**Bredde (mm)** 50.0  
**Høyde/diameter (mm)** 30.0  
**Vekt (g)** 44.0

#### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

#### Spesifikasjoner

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Høyde                                                | 30 Millimeter            |
| Bredde                                               | 42 Millimeter            |
| Dybde                                                | 50 Millimeter            |
| Maks merkestrøm                                      | 160 Ampère               |
| Antall poler                                         | 1                        |
| Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe | 2 - 35 Kvadratmillimeter |
| Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)             | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Antall klemmer pr. pol                               | 3                        |
| Med PE-skinne                                        | Nei                      |
| Med N-skinne                                         | Nei                      |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |