

## FDV: 1204196

**Produkt:** Bøyleklemme 70q 12x10mm Al/Cu  
**El-nummer:** 1204196  
**GTIN:** 4018841002660  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000001  
**Blokknummer:** 100402  
**Leverandørens varegruppe:** 1210 - Klemmer



### Teknisk beskrivelse

Bøyleklemme for benyttelse til tilkobling av aluminium eller kobberskinne med tykkelse 10mm og utgående leder i enten aluminium eller kobber med tverrsnitt 16-70mm<sup>2</sup>. Serien består av klemmer for tilkobling til 5 eller 10mm skinne og utgående tverrsnitt mellom 1,5-185mm<sup>2</sup>, og belastning fra 180Amp til 500Amp Denne serien kan benyttes til aluminium eller kobber eller begge deler da den har separasjonsplate.

### Mål

**Dybde (mm)** 28.0  
**Bredde (mm)** 21.0  
**Høyde/diameter (mm)** 46.0  
**Vekt (g)** 83.0

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Samleskinnetykkelse                        | 10 - 10 Millimeter   |
| Samleskinnebredde                          |                      |
| Egnet for                                  | Flatskinne           |
| Maks ledertverrsnitt                       | 70 Kvadratmillimeter |
| Maks nominell driftsstrøm                  | 400 Ampère           |
| le                                         |                      |
| Egnet for tilkobling av rundleder          | Ja                   |
| Egnet for tilkobling av sektorformet leder | Ja                   |
| Egnet for flatkabeltilkobling              | Nei                  |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                       |

