

FDV: 1604824

Produkt: DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A
EI-nummer: 1604824
GTIN: 4014712090101
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000003
Blokknummer: 220501
Leverandørens varegruppe: 1612 - Jordfeilbrytere



Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A
 Jordfeilbryter DFS 4 Type A 4pol 40Amp 100mA i 4modul DIN-utførelse, som kan benyttes i alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm. Serien leveres med forskjellige utløser karakteristikker og som momentane, tidsforsinket og selektive etc. Bryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm² Cu leder i skrutilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter. Tilbehør som gjenninnkobler, terminaldeksel, signalkontakter, lås av bryterfunksjon etc kan leveres.

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 70.0
Høyde/diameter (mm) 77.0
Vekt (g) 393.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium
 EC nummer: nonafluorobutane-1-
 CAS nummer: sulphonate
 249-616-3
 29420-49-3

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	40 Ampère
Nominell feilstrøm	100 Ampère
Nominell isolasjonspenning	400 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Kortidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

