

Reflektor LED AR111

Strømstyrt dimbar erstatning for QR111 halogen

Perfekt erstatning for QR111 i forhold til både estetikk og lysutbytte. Megaman sin patenterte LED reflektorteknologi gjør LED AR111 til forveksling lik halogen QR111 lyskilder - gir kun fordelene ved mindre varmeutvikling, lenger levetid, samt mindre strømforbruk!



Strømstyrt
500mA

Med forbehold om trykktrell og endringer.

Type		LED AR111 600lm ER0110-50H24D	LED AR111 630lm ER0310-50H45D	LED AR111 1500lm ER0218-100H08D	LED AR111 1500lm ER0118-100H24D	LED AR111 1500lm ER0118-100H45D
El nr		37 081 11	37 081 12	37 081 95	37 081 85	37 081 86
Effekt	W	10	10	18	18	18
Fargetemperatur	K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K	2800 +/- 100K
Sokkel		G53	G53	G53	G53	G53
Spredningsvinkel	°	24°	45°	8°	24°	45°
Lysmengde	lumen	600	630	1 500	1 500	1 500
Lysmengde	candela	3 600	1 400	20 000	8 000	2 600
Strøm	mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
Ra	>	82	82	82	82	82
Levetid	timer / restlys	40 000 / L90	40 000 / L90	40 000 / L90	40 000 / L90	40 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	111 x 58	111 x 58	111 x 58	111 x 58	111 x 58
Erstatter halogen	W	50	50	100	100	100
Spesielle egenskaper		Seriekobling	Seriekobling	Seriekobling	Seriekobling	Seriekobling
Omgivelsestemperatur	°C	-30° - +40°	-30° - +40°	-30° - +40°	-30° - +40°	-30° - +40°
Energiklasse		A	A	A	A	A

Strømstyrte LED lyskilder gir svært god lyskvalitet og dimmer problemfritt fra 100 - 1% - også med DALI.

Forslag til LED driver

DALI / DSI / Impuls	66 301 55	LED driver LCAI 35W - 350-900mA SR
DALI / DSI / Impuls	66 301 54	LED driver LCAI 20W - 350-900mA SR
DALI / Impuls	66 301 22	LED driver Multi 1x20W - 350-500-700-900mA +12-24V
DALI / Impuls	66 301 23	LED driver Multi 2x30W - 350-500-700-900mA +12-24V
Fasedimming / 1-10V (NB! Passer også i anlegg med X-comfort!)	66 302 31	LED driver LCBI 10W - 350mA SR
Fasedimming	66 302 20	LED driver LCBI 15W - 350mA SR