

Villasystemet Luxor, utvidelsesenheter Luxor 402

- Utvidelsesenheter koples til via COM-grensesnittet
- Utstyrt med 2 utganger
- Potensiometer for innstilling av tidsstyring

LUXOR 402 kan brukes separat i et anlegg hvis man bare ønsker å bruke den praktiske tidsstyringen på utgangene. Enheten er av "frittstående" type, som gjør dette mulig og som samtidig sikrer driften i en fullt utbygd installasjon.

LUXOR 402 kan også brukes som en utvidelsesenheter til baseenheten, utgangene på LUXOR 402 kan da koples til de sentrale funksjonene.

2 moduler bred, utstyrt med 2 stk 16A-utganger. Utgangene med praktisk tidsstyring for automatisk slukking av lyset. Kanal 1, 1-15 min og kanal 2, 1-20 min. Tidsintervallet justeres enkelt direkte på enheten via potensiometer. Enhetens utganger kan koples til de sentrale funksjonene på baseenheten. På baseenheten er det en programmeringsinnstilling for de sentrale funksjonene. Man velger enkelt hvilke utganger som skal brukes til de ulike funksjonene ved å aktivere en knapp direkte på utvidelsesenheten. Lysdioder indikerer på en oversiktlig måte hvilke utganger som er aktiverte.



Luxor 402

Tekniske data:

Iht. norm og standard:	EN 60730-1, EN 60529
Nominell spenning Un:	230 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effektforbruk:	ca. 5 VA
Merkestrøm utgang:	2 utganger 16A, 250V
Tilkoplinger:	COM-grensesnitt, 2x1,5 mm ² , max 100m
Apparatdybde:	65,11 mm
Apparathøyde:	90,0 mm
Apparatbredde:	2 moduler, 44,85 mm
Omgivelsestemperatur:	Drift -10 °C ... +50 °C
Kvalitetssikring:	CE-merket

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
4020000	Luxor 402 utvidelsesmodul 2-kanaler 16A	1462351	18401