

Startsett Tap-radio TF-BPD55



Startpakke med TF4FT55 trådløs, batteri løs bryter med 4 kanaler. Limes, skrues rett på veggen eller settes i en RS16 ramme. TF100D-230, plugg inn universal dimmer for dimming av lys inntil 300W . Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt.

Funksjoner;

-  Innlæring med 1 eller to kanaler (universal eller retningsstyrt bryter)
-  Sentral av/på

Bevegelse sensor TF-BSB og TF100D-230V, semi eller full automatisk.

Semi automatisk: Lyset slås på med en trådløs bryter eller lokal impuls bryter og lyset er på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

Full automatisk: Når bevegelse sensoren ser bevegelse slås lyset på og forblir på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Laster	
 R, C last og LED m/driver	Inntil 300W
 230V LED	Inntil 100W
 230V Elektroniske sparepærer	Inntil 100W
Montasje	Plugg inn
Dimensjon	100x55x45 mm

Type	Tekst	Elnr
Startsett Tap-radio TF-BPL55	TF4FT55 trådløs, batteri løs bryter med 4 kanaler og plugg inn universal dimme aktuator, TF100D, Inntil 300W	4514492