

Startsett Tap-radio TF-BPL6155



Startpakke med TF4FT55 trådløs, batteri løs bryter med 4 kanaler. Limes, skrues rett på veggen eller settes i en RS16 ramme. TF61L-230, bryte aktuator med impuls rele for styring av lys og annet elektrisk materiell inntil 1000W. Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt.

Funksjoner;

-  Innlæring med en eller to kanaler (universal eller retningsstyrt bryter)
-  Sentral av/på

Bevegelse sensor TF-BSB og TF61L-230V, semi eller full automatisk.

Semi automatisk: Lyset slås på med en trådløs bryter eller lokal impuls bryter og lyset er på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

Full automatisk: Når bevegelse sensoren ser bevegelse slås lyset på og forblir på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Kontakt	1x10A/250VAC ikke potensialfri kontakt
Laster	
 230V Glødepære / 230 Halogen pære	1000W
 230V LED	200W
 230V Elektroniske sparepærer	200W
Montasje	I vegg boks
Dimensjon	45x45x18 mm

Type	Tekst	Elnr
Startsett Tap-radio TF-BPL6155	TF4FT55 trådløs, batteri løs bryter med 4 kanaler og bryte aktuator, TF61L, 1NO, 10A/250V	4514490