



TRM691E

QUICKLINK DIMMER 200 W INN

Arkitektur

Antall utganger	1
-----------------	---

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- scenebesparende låsbar
- hurtigkoblingsfunksjoner: dimming, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp
- pærebevarende myk oppstart

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- med manuell drift på
- med konfigurasjons- og funksjonsknappen

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	ja
Radio protokoll	KNX Radio
Mottaker kategori	2

Sikring

- kortslutning og overbelastningsbeskyttelse (elektronisk sikring)

Frekvens

Radio mottak frekvens	868,3 MHz
-----------------------	-----------

Støm

Bryteeffekt glødelamper ved AC1	10/200 W
Konvensjonelle transformatorer	10 175 VA
Elektroniske transformatorer	10 175 W
- lavt indre energibehov	

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	0 65 % (uten kondensjon)
---	--------------------------

Dimensjoner

Ø	56 mm
Dimensjoner (Ø x H)	56 x 38 mm

Led kontroll

Maks antall LED	8
Lysdiode LED-lamper	50 W
Dimmable LED-lamper	3 50 W
- med kontroll LED for På	
- med konfigurasjons- og funksjonslampe	

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	10 200 W
Maks last med glødelamper	200 W

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 2.5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 1,5mm ²
Tilkoblingstype	Med skrue
Antall kontakter	1
- med innløpsløftklemmer	
- integrering i KNX-radioen	

Justering

- toolless hurtigkobling konfigurasjon ved hjelp av knapper og LED display	
--	--

Levering

Bussforbindelse inkludert	nei
---------------------------	-----

Utstyr

Antall innganger	2
Substasjonsinngang	ja
Dimmertype	universal
Antall hurtigkoblinger	max. 20 sender
Sänders arbeidsperiode	1 %
- faseskjæring eller avskjæring i henhold til belastningstype, selvlæring	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-15 45 °C
Lagringstemperatur	-25 til 70 °C

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX radio - aktuatorer
produktfamilie:	produktfamilie: utgang
Produktfamilie	TRM
Hoveddesignlinje	Elektronikk plattform