



KNX DIMMER 3 KANALER 1/10V

TX211A



Arkitektur

Antall utganger	3
Bus system	KNX
Montasjemåte	REG

Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- for å skifte og kontrollere elektroniske forkoblinger og 1 - 10 V Tronic transformatorer, 105 W

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- Manuell drift er også mulig uten buss, f.eks. på byggeplassen	
- med programmeringsknapp	
- med manuell valgbytter per kanal for på	

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50 Hz
Merkestrøm	50 A

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Kontroll strøm	Per kanal 50 mA
Bytter strøm	16 A
Bytte strøm (ohmisk)	Maks 16 A

Støm

Totalt effekttap	9 W
Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Dimmelast	0/2300 W
Elektroniske transformatorer	Per kanal 1500 W

Materiale

RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Farge	Grå

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	Per kanal 1000
--------------------------------	----------------

Led kontroll

- med rød programmering LED og rød status LED	
---	--

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	Per kanal 2300 W
------------------------------------	------------------

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	1 6 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	1,5 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Lasttype	Universal
Tilkoblingstype	Med skrue
- med integrert buskoblingsenhet	
- med skrueterminaler	
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal	

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
- oppførsel i tilfelle bussen spenningsfeil parameteriserbar	
- grunnleggende lysstyrke programmerbar	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Dimmertype	1 - 10V
Modulær utvidbarhet	nei
- med potensielle gratis NO kontakter	

Sikkerhet

IP-klasse	IP30
halogenfri	nei

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----