



Art.navn:	PTS IP-gateway 10-lisenser
Art.nr:	GI262098
El.nr:	6306560
GTIN:	4010337620983

Generelt

TKS IP Gateway 10 lisenser Dørkommunikasjon

Beskrivelse

PTS-IP-gateway omsetter signalene fra Gira porttelefonsystem på nettverksprotokollnivå (IP) og gjør det dermed mulig å integrere apparater som kan nettverksaktiveres, som f.eks. datamaskiner, video-IP-telefoner og IP-kameraer.

Informasjon

NYE/EKSTRA FUNKSJONER Funksjonene til fastvareoppdateringen som beskrives nedenfor, inngår ikke ved levering, men tilbys som kostnadsfri fastvareoppdatering som ikke er medregnet i kjøpsprisen. Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonene "Skype™" og "Individuell annonsering". Skype™-utvidelsen gir mulighet til mobil porttelefon via iPhone og iPad, samt kommunikasjon med alle smarttelefoner, tablet-PC-er og TV-apparater som støtter bruk av Skype™. Skype™-viderekoblingen kan enkelt slås på og av via PTS-Communicator. I forbindelse med HomeServer eller FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. På denne måten kan for eksempel statusmeldinger fra KNX-anlegget sendes til dørstasjonene via definerte meldingstekster. Et MicroSDHC-kort må være installert i PTS-IP-gatewayen (anbefaling: 2 GB / maks. 32 GB SDHC) for at de nye funksjonene skal kunne brukes. Gira forbeholder seg retten til når som helst å avslutte driften av Skype™-funksjonaliteten som er stilt inn i PTS-IP-gatewayen, spesielt ved opphør eller endring av brukervilkårene til Skype™. Brukeren kan ikke fremsette krav overfor Gira, verken basert på avtale eller lovverk, hvis Skype™-funksjonaliteten bortfaller. Denne ansvarsutelukkelsen omfatter alle krav, spesielt krav om skadeserstatning og garanti; denne oversikten er ikke fullstendig. **PTS-COMMUNICATOR** Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter som f.eks. Gira Control 9 Client eller Gira Control 19 Client benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. PTS-Communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne dør. Følgende operativsystemer støttes av PTS-Communicator:

Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Mac OS X 10.6

Forbindelse med HomeServer eller FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i

Gira Interface. Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira KeylessIn-produkter.

LISENSMODELLER
2620 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
2620 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
2620 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig

Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som man ønsker. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig.

IGANGKJØRING
PTS-IP-gateway igangsettes via nettgrensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en støttet nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). Den ekstra spenningsforsyningen for porttelefonsystem 1296 00 kreves for spenningsforsyning til PTS-IP-gatewayen.

Tekniske data

Dorkommunikasjon

Driftsspenning

24 V DC

Kapsling

IP20

Driftstemperatur

-5 til +50 °C