

Presensdetektor

Presensdetektor

for lysstyrke- og bevegelses-
avhengig kobling/dimming av
belysning og dermed energispa-
ring (lys, oppvarming), spesielt
på kontorer og i korridorer.

- Leveres med koblingsinnsats
- Master / Slave-funksjon
- Manuelle innstillinger:
lysstyrkeområde 5 – 1200 Lux
utkoblingsforsinkelse
- stort registreringsområde:
13 x 7 m
- tilpasning til kravene rommet
stiller takket være dreibar linse
- Mål påsats: 110 x 31 mm

EE810: 1-kanals

presensdetektor

for kobling avhengig av dagslys
og/eller tilstedeværelse.

- Slave-drift er mulig
- Tidsforsinkelse eller impulser

EE811: 2-kanals

presensdetektor

for kobling avhengig av dagslys
eller tilstedeværelse.

- Styreinngang for kontaktomko-
bling
- Master-drift er mulig

Teknisk dokumentasjon side 500



EE810

Type	Karakteristikk	Mod. Pk.	El.nr.	Ref.nr.
1 kanal presensmelder	Strømforsyning 230 V~ 50 Hz	1	14 800 00	EE810
Funksjon				
- Inn-/utkobling iht. tilstedeværelse og lysstyrke (5-1200 Lux)	Reléutgang: μ 16 A AC1			
- Slave fra EE811/EE812 for å utvide registreringsområdet	Master- / Slave-utgang: 0,8 A (Triac)			
- Utkoblingsforsinkelse 1 min - 30 min	Farge: hvit			
2 kanal presensmelder med innsats	Strømforsyning 230 V~ 50 Hz	1	14 800 27	EE811
Funksjon	Reléutgang lys: μ 16 A AC1			
Utgang 1 „Lys“:	Slave-inngang: 230 V~ 50 Hz			
- Inn-/utkobling iht. tilstedeværelse og lysstyrke (5-1200 Lux)				
- Master for EE810 via Slave-inngang				
- Slave-inngang også som tasteinngang for å vende reléutgang 1 (Statusomkobling AV-PÅ eller AV-PÅ)				
- Utkoblingsforsinkelse 1 min - 30 min				
Utgang 2 „Tilstedeværelse“:	Reléutgang tilstedeværelse: μ 2 A AC1, potensialfri			
- Inn-/utkobling iht. tilstedeværelse for f.eks. oppvarming, ventilasjon, melding	Farge: hvit			
- Utkoblingsforsinkelse 0,5 - 60 min				

Presensdetektor

Presensdetektor

for lysstyrke- og bevegelse-savhengig kobling/dimming av belysning og dermed energisparing (lys, oppvarming), spesielt på kontorer og i korridorer.

- Leveres med koblingsinnsats
- Master / Slave-funksjon
- Manuelle innstillinger:
 - lysstyrkeområde 5 – 1200 Lux
 - utkoblingsforsinkelse
- stort registreringsområde: 13 x 7 m

- tilpasning til kravene rommet stiller takket være dreibar linse
- Mål påsats: 110 x 31 mm

EE812: Presensregulator 1/10V

konstantlysregulator for lamper med EVG (elektronisk forkoblingsutstyr) eller dimmere via 1-10 V-grensesnittet.

- Styring for manuell kontaktomkobling og manuell innstilling av dimming/lysverdi.
- Grunnlysmodus
- Master-drift er mulig

Teknisk dokumentasjon side 500



EE812

Type	Karakteristikk	Mod. Pk.	El.nr.	Ref.nr.
1 kanal presensdetektor / konstantlysregulator med relèinnsats 3 driftsmåter via Lux-potensio- meter: - Driftsmåte 1 „on“: Tilstedeværelse AV/PÅ (uten lysregulering) - Driftsmåte 2 : Tilstedeværelse og konstantlysregulering via Lux verdiinnstilling på appa- ratet (1 til 5: 50 til 700 Lux) - Driftsmåte 3 „auto“: Tilstedeværelse og konstant- lysregulering via Lux - verdi- innstilling med separat bryter (Slave-inngang)	Spenningsforsyning 230 V~ 50 Hz	1	14 800 28	EE812
Funksjon Utgang: Relé (EVG) og 1/10 V (dimming) - Konstantlysregulering med EVG eller dimmer (EV100, EV102) via 1/10 V-grensesnitt etter tilstedeværelse og lysstyr- ke (5-1200 Lux) - Master for EE810 via Slave- inngang	Reléutgang (koble inn/ut) 10 A AC1 1/10 V-grensesnitt: 50 mA (30 x EV100/EV102)			
Bryterinngang (=Slave-inngang): - for omkobling av reléutgang 1 (Tilstandsomkobling PÅ-AV eller AV-PÅ) - for manuell dimming - for å sette/endre lysverdien (langt tastetrykk) - Utkoblingsforsinkelse 1 min - 30 min	Slave-inngang: 230 V~ 50 Hz Farge: hvit			
Påveggkappe For innfelt montasje av til- presensdetektor Farge: hvit	Mål: 70 x 42 mm	1	45 003 02	EE813



EE813