


FDV 3343061



MEDO 40 Faseavsnitt DIM

takarmatur, LED, rund, sølvgrå, Ø 38 cm, kan endres til
Pendelarmatur, 31 W

Den eksklusive taklampen MEDO 40 vekker begeistring med sitt tydelige formspråk og elegant kontrast mellom komponenter i aluminium og glass. Armaturet fås i fargene sort, hvit eller sølvgrå. Integrert Premium LED avgir et behagelig lys. LED-Driveren gjør at armatur kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Med tilbehør kan takarmatur gjøres om til pendelarmatur med opptil 5 m pendellengde.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	135074 / EL.NR. 33 430 61
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Høyde	11.0 cm
Diameter	38.0 cm
Nettvekt	1.313 kg
Bruttvekt	2.236 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	30.1 W
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	sølvgrå
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	257

Tilbehør

1001950 EL.NR. 3340397	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951 EL.NR. 3340398	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952 EL.NR. 3340399	MEDO 5m oppheng , sort
135250 EL.NR. 3340396	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder
135251 EL.NR. 3340394	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder
135254 EL.NR. 3340395	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater