



JA-110E BUS betjeningspanel

Betjeningspanel med LCD-skjerm, betjeningstaster og en RFID kortleser. Den finnes som en BUS, så vel som i en trådløs versjon. Den har fire funksjonstaster til betjening av områder, PG-utganger og andre funksjoner. Funksjonstastene benyttes samtidig som statusindikatorer.

○ [Declaration of conformity - JA-110E \(PDF 315.21 kB\)](#)



Beskrivelse

- Den kommuniserer via en BUS og får strøm fra den.
- Den inneholder en kablet inngang for tilkobling av en magnetkontakt.
- Tastaturet er adresserbart og tar opp én posisjon i sikkerhetssystemet.
- I en brukervennlig meny gjør den det mulig å betjene, administrere brukere og detektorer og bla gjennom hendelsesloggen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	9 - 15 V, fra alarmsentralens BUS Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus: 30 mA Aktuelt strømforbruk for valg av ledning: 110 mA
Interkonneksjonstype	Data-BUS – ikke delt
RFID-frekvens	125 kHz
Mål	120 x 130 x 30 mm
Vekt	217 g
Driftstemperaturrekkevidde	fra -10 til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet under drift	75% RH
Miljø	II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Klassifisering	sikkerhetsklasse 2 (hvis stilt inn i F-Link) i hht. EN 50131-1, EN 50131-3
Det tilfredsstillende kravene i	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsforhold	ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)

