



JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge deteksjon i samme detektor.

- [Declaration of conformity - JA-120PW \(PDF 316.51 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren benytter PIR sensoren for å se etter mennesker i bevegelse – deretter aktiveres mikrobølgdedektoren som da bekrefter bevegelsen. Detektoren sender da alarmen videre til sentralen. Mikrobølggesensoren er ikke aktiv når alarmen er frakoblet. PIR detektoren kan benytte ulike linser for å endre på deteksjonsområdet – detektoren tar en adresse i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Spennin	hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk	5 mA
Monteringshøyde	2,5 meter over gulvet
Deteksjonsområde	110°/12 m (med standard linse)
Størrelse	110 x 60 x 55 mm
Sikkerhetsgrad	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-4
Bruksområde	innendørs
Temperaturområde	-10 °C til 40 °C
Følger standardene	EN 50130-4, EN 55022
FG godkjent i grad 2	PIR/MW-1026/13