

Produktblad 3710511



PHILIPS MASTER LED AR111

CRI90, 15W, 24°, 3000K, kan dimmes

LED-lavvolts-reflektorlyskilde fra PHILIPS som kan dimmes. Erstatte lavvolts halogenlyskilde med G53-sokkel på en perfekt måte. Denne LED-lyskilden kan dimmes. Den egner seg perfekt til allmennbelysning. LED-spotter skaper et varmt lys som kan sammenlignes med halogenlyskilder og passer perfekt til effektivt lys og rombelysning. LED-lyskilder er kompatible med de fleste spotlights/downlights med G53-sokkel og er spesielt utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED-lyskilder sparer mye strøm samtidig som de har mye lavere vedlikeholdskostnader. Produktet tilhører energiklasse G iht nye regler fra 1. september 2021. Vektet for bruk ligger på 17 kWh/1000 t.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	560233 / EL.NR. 37 105 11
Sokkel	G53
Lyskildetype	LED G53
Merkespenning	12V AC V
Lengde	6.2 cm
Diameter	11.1 cm
Nettovekt	0.144 kg
Bruttovekt	0.194 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Energieffektivitetsklasse A - G	G
Vekt forbruk	17 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,7
Watt-verdi	15.0 W
Lumen	850 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	24 °
CRI	>90
Binning	6
Levetid	40000 h
Koblingssykluser	50000
BIG WHITE side	874



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
