

# Produktblad 3710545



## LED-lyskilde QPAR111 Spot Reflektor GU10

111mm, GU10, 3000K, 25 °

7,3 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel. Den har en CRI-verdi på over 90, 560 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Lysutbytte 76 lm/W. Spredningsvinkel 25 °.

### TEKNISKE DATA

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1005292 / <b>EL.NR. 37 105 45</b> |
| Sokkel                        | GU10                              |
| Lyskildetype                  | LED GU10 111mm                    |
| Merkespennning                | 220-240V ~50/60Hz V               |
| Høyde                         | 7.1 cm                            |
| Diameter                      | 11.1 cm                           |
| IP-kode                       | IP 20                             |
| Vektet forbruk                | 7 kWh/1000h                       |
| Elektrisk effektfaktor        | 0,5                               |
| Effekt                        | 7.3 W                             |
| Lysytelse                     | 560 lm                            |
| Lysutbytte                    | 76 lm / W                         |
| Spredningsvinkel              | 25 °                              |
| Farge                         | sølv                              |
| CRI                           | 90                                |
| Binning                       | 6                                 |
| Levetid                       | 25000 h                           |
| Koblingssykluser              | 25000                             |
| Oppstartstid                  | 0,5 s                             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                             |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



### Notater

---

---

---

---

---