

FDV 3224110



PARA CONE GL GU10 PD

til 230V 1-tenning skinne, sort/transparent,

PARA CONE GL GU10 sørger med sin konisk formete reflektor for en ekstra varm belysningseffekt. Serien kan individuelt kombineres til en lampesky med et stort utvalg av farger og størrelser. Og ikke minst er det av aluminium og skjerm av glass attraktivt med sin robuste kvalitet.

Kobles med egnet tilbehør for skinne eller takfeste.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006159 / EL.NR. 32 241 10
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
pendellengde	250.0 cm
Høyde	15.0 cm
Diameter	13.5 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Maks effekt	25 W
Farge	sort

Lyskilde

1003101 EL.NR. 3710514	LED-lyskilde GU10 Rørform klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20kH,
---------------------------	--

Tilbehør

1001542 EL.NR.3221851	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning høyvoltage strømskinne, trafikkhvit, inkl. monteringsstilbehør
1004674 EL.NR.3224195	FITU , innbyggingsrosett sort
1004675 EL.NR. 3224196	FITU , innbyggingsrosett hvit
1004744 EL.NR. 3224197	Fitu takrosett sort
1004745 EL.NR. 3224198	Fitu akrosett hvit
1004746 EL.NR. 3224099	FITU takrosett krom
132600 EL.NR. 3224120	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
132601 EL.NR. 3224121	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning
132605 EL.NR. 3224122	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning
143120 EL.NR. 3224042	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
143121 EL.NR. 3224043	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
143124 EL.NR. 3224044	PENDELADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
145990 EL.NR. 3221850	PENDELADAPTER , til 3-tenning 230Vstrømskinne, sort, inkl. monterings-tilbehør
145994 EL.NR. 3221852	PENDELADAPTER , til 3-tenning 230Vstrømskinne, grå, inkl. monterings-tilbehør

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

