




# FDV 3248512



## PATTA-I

innfelt downlight, LED, 3000 K, rund, matt hvit, 38°, inkl dimmebar LED-Driver

PATTA-I innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 25 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Finnes i matt svart, matt hvitt eller børstet aluminium og i rund eller firkantet form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en fast innsats og har en inkludert LED-driver som kan dimmes, er den egnet til allmennbelysning. Downlighten kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz | 500 mA  
Systemeffekt: 11W  
Materiale: Aluminium / Glass

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 114421 / EL.NR. 32 485 12 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm       | 500mA                     |
| Høyde                | 4.5 cm                    |
| Diameter             | 8.0 cm                    |
| Innfellingsdiameter  | 6.0 cm                    |
| Innfellingsdybde     | 6.0 cm                    |
| Nettvekt             | 0.266 kg                  |
| Bruttovekt           | 0.306 kg                  |
| IP-kode              | IP 20 / IP 65             |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Innfelt montering         |
| Montering detaljer   | Tak                       |
| Kan dimmes           | Ja                        |
| Dimmeteknologi       | Fasesnitt, Faseavsnitt    |
| Effekt               | 11 W                      |
| Lysytelse            | 910 lm                    |
| Lysfargetemperatur   | 3000 Kelvin               |
| Strålevinkel         | 38 °                      |
| Farge                | hvit                      |
| CRI                  | 80                        |
| LXXBXX-data          | L70B50                    |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---