

Produktblad 1400695



DALI konverter

til 0-10 V / 1-10V og on/off,

Dette grensesnittet forvandler DALI-signaler til et styresignal på 1-10 V og muliggjør integrasjon av drivere med styrespenning på 1-10 V i et DALI-system. Ved hjelp av det integrerte styrereleet blir strømforsyningen til LED ballaster slått på og av. DALI device type 5 (IEC62386-206) kompatibel (valg mellom lineær eller logaritmisk dimmekurve / valg mellom 0-10 V eller 1-10 V utgangsspenningsområde)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002218 / EL.NR. 14 006 95
Lengde	5.85 cm
Bredde	3.25 cm
Høyde	1.5 cm
Nettvekt	0.018 kg
Bruttovekt	0.036 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	1-10V, 0-10V, DALI
Farge	grå
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
BIG WHITE side	794

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

