

FDV 3225183





**SOCKET
INSIDE**

ENOLA_B

Tak- og veggspot, 2x GU10/QPAR51, hvit, maks. 100 W

Det tak- / veggmonterte armaturet ENOLA_B består av en aluminium/stål-konstruksjon og finnes i sort eller hvit utførelse. Spottene kan dreies og svinges. De integrerte GU10 230V-soklene gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Stål

- Dekor-ring i armaturfarge inkl.
- Fritt valg av sort dekor-ring som tilbehør

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	151831 / EL.NR. 32 251 83
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	180 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	21.5 cm
Bredde	6.7 cm
Høyde	14 cm
Nettvekt	0.863 kg
Bruttovekt	1.11 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	50 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	307

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Tilbehør

1005079 EL.NR. 37 105 25	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K hvit. 25.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED lysKILDE 6 W 2700-2000 K CRI90 36 ° Dim-til-Varm 40.000 timers levetid	

Tilbehør

151840 EL.NR. 32 242 13	PYNTERING til ENOLA_B, sort
-----------------------------------	-----------------------------

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

