



Glossy COB med 6W, 10W eller 2x10W Bridgelux COB - LED i varmhvit. Utgave i 6W er lavtbyggende, mens 10W krever 73mm dybde. Direct leveres komplett med dimmebar LED Driver (GLE), mens de andre leveres med 30 cm ledning for plug'n play. Koples til ekstern LED-driver, med eller uten dimming. Downlighten "klikkes" inn ved komplettering. Sort baffel (reflektor-ring) gir økt lyskomfort, mindre blanding. Glossy CREE komplett med LED Driver. IP44.

ART. NR.	EL.NR.	TEKST	FARGE
200524	32 210 03	Glossy COB Direct 6W	Hvit
201004	32 210 32	Glossy COB 10W Firkantet	Hvit
201005	32 210 33	Glossy COB 10W Firkantet	Sort
202504	32 851 06	Glossy CREE 2x5x1W 2700K 862 lm firkantet	Hvit
202505	32 851 07	Glossy CREE 2x5x1W 2700K 862 lm firkantet	Sort
221004	32 851 02	Glossy COB 2x10W Firkantet	Hvit
221005	32 851 03	Glossy COB 2x10W Firkantet	Sort
201014	32 210 34	Glossy COB 10W Rund	Hvit
201015	32 210 35	Glossy COB 10W Rund	Sort
200514	32 851 04	Glossy COB 6W Rund	Hvit
200515	32 851 05	Glossy COB 6W Rund	Sort
712504		2,5m sekundær ledning for plug'n play	
715004		5m sekundær ledning for plug'n play	



Direct= komplett med LED Driver



Hvit front har "angel-eye" effekt.



2,5m sekundær ledning for plug'n play.



IPAS Cobra dimbar LED Driver. LED Drivere se side 42.

	Firkantet 1x	Firkantet 2x	Rund 10W	Rund 6W
Dimensjon:	90x90 mm	175x90 mm	95 mm	90 mm
Hulltak:	Ø 70-83 mm	157x80 mm	Ø70-85 mm	Ø70-85 mm
Innf. høyde:	73 mm	73 mm	73 mm	58 mm
Lyskilde:	10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K	2x10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K	10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K	6 W 350mA LED 3000K
Totalforbruk:	11W	2x 11W	11W	6,5W
Forkobling:	LED-Driver 350 mA	350mA	350mA	350mA
Lysytelse:	740 Lumen	1480 Lumen	740 Lumen	520 Lumen