

FDV 3254851



**SOCKET
INSIDE**


1T PURI SPOT SET GU10 sort 2 m inkl. tre PURI QPAR51 skinne- spotlights m/lyskilde

To skinner på 1 m, en el-tilkobling i rett-skjøt og to endedekslar. Gir effektiv lengde på 2,17 m *)

Med et 1-tenning 230V skinneresystem har du et perfekt utgangspunkt. Settet finnes i sort, hvit eller grå og inneholder to skinner, en rettskjøt med el-tilkobling og 3 PURI spotter med GU10 LED-lyskilder og dekorring. Ekstra PURI-spotlights for 1-tenning kan suppleres på **EL.NR. 32 252 83** med ønsket lyskilde. Lyskilde som følger med er **EL.NR.37 105 21**.

Lengde: 0,04 m + 1 m + 0,172 + 1 m + 0,04 m

Endedeksel - 1 m skinne - skjøt med el-tilkobling - 1 m skinne - endedeksel EL.NR.3224051 + 3224000 + 3224015 + 3224000 + 3224051 + 3 x 3225283 + 3 x 37 105 21



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143190 / EL.NR. 32 548 51
Sokkel	GU10
Lyskilder	LED GU10 51mm
Antall sokler	3
Lyskilde inkludert	Ja, 3 stk av 1005077
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	85 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Lengde	8.3 cm
Høyde	7.4 cm
Diameter	3.6 cm
Nettvekt	1.744 kg
Bruttovekt	3.014 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg, Vegg
Energieffektivitetsklasse	A+
Watt-verdi	18 W (3 x 6W) avhenger av lyskilde
Lumen	1350 lm (450 lm x 3) avhenger av lyskilde
Farge	sort
BIG WHITE side	470

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

10049724972 EL.NR. 37 105 177	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
10049734973 EL.NR. 37 105 188	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
100507777 EL.NR. 37 105 21 (følger med i pakken)	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

