



## LB1LD03M53 (41 749 25)

Motorstarterne Integral 18, 32 og 63 gir deg i en kompakt enhet alle funksj. du trenger for beskyttelse og kontroll av motorlaster. Ivaretar kortsl.- og overlastbesk., gjentatte koblinger med laststrøm (kontaktor) og skillebryterfunksjon.



Last ned produktdatablad for LB1LD03M53

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør

Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

### Teknisk informasjon Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LB1LD
Kompatibel med	TeSys Integral contactor breaker
Produkt eller komponent type	Beskyttelsesmodul
Antall poler	3P
Driftskategori	AC-43
[Ue] merkespenning	690 V AC
Vernstørrelse	23...32 A
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	190...380 A
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Type vern	Fase ubalanse
Termisk overlast klasse	Class 20

### Komplementær Skjul

Motoreffekt kW	15 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 15 kW på 440 V AC 50/60 Hz 22 kW på 600...690 V AC 50/60 Hz 7.5 kW på 220...240 V AC 50/60 Hz 18.5 kW på 480...525 V AC 50/60 Hz
Vekt	0.78 kg

### Miljø Skjul

Standarder	NF C 63-650
Protective treatment	TH
IP-grad	IP20 B i samsvar med IEC 60144 IP20 B i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C