

Mer om LB1LD03M61

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LB1LD03M61**

Motorstarterne Integral 18, 32 og 63 gir deg i en kompakt enhet alle funksj. du

EI-nummer: 4174928
EAN: 3389110180701

Last ned produktdatablad for LB1LD03M61 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LB1LD
Kompatibel med	TeSys Integral kontaktor breaker
Produkt eller type komponent	Beskyttelsesmodul
Antall poler	3P
Driftskategori	AC-43
[Ue] merkespenning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	45...63 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm	380...760 A
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Type vern	Fase ubalanse
Termisk overlast klasse	Class 20

Komplementær

Motoreffekt kW	15 kW på 220...240 V AC 50/60 Hz 33 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 33 kW på 440 V AC 50/60 Hz 40 kW på 480...525 V AC 50/60 Hz 55 kW på 600...690 V AC 50/60 Hz
Vekt	0,78 kg

Miljø

Standarder	NF C 63-650
Protective treatment	TH
IP-grad	IP20 B i samsvar med IEC 60144 IP20 B i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------