

FDV 3254990





**SOCKET
INSIDE**



ENOLA_B PD-1

pendelarmatur, GU10/QPAR51, gull, maks. 50 W

Den rene ENOLA B PD-1 pendelarmaturet består av en aluminiumskonstruksjon og fås i sort, hvit, messing og sølvgrå. Den integrerte GU10 230Vsokkelen gjør at ENOLA_B PD-1 kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	151853 / EL.NR. 32 549 90
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengde	150 cm
Høyde	30 cm
Diameter	6.7 cm
Nettvekt	0.747 kg
Bruttvekt	0.963 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	50 W
Farge	gull
BIG WHITE side	161

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1003101 EL.NR. 37 105 14	LED-lyskilde GU10 Rør-form klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20.000 timer	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005076 EL.NR. 37 105 24	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

