

Mer om XPSAR311144P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XPSAR311144P

Sik.mod kat4 7NO 24VAC/DC

EI-nummer: 4307749
EAN: 3389110274301



Last ned produktdatablad for XPSAR311144P

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSAR
Safety module application	For emergency stop, switch and safety light curtain monitoring
Modulfunksjon	Emergency stop with 2 NC contacts monitoring 2-channel wiring Monitoring of electro-sensitive protection equipment (ESPE) Monitoring of a movable guard associated with 2 switches and automatic start Emergency stop monitoring 1-channel wiring Monitoring of a movable guard Multiple emergency stop monitoring 2-channel wiring
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL o/kategori 3 i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SILCL 3 i samsvar med EN/IEC 62061
Sikkerhet pålitelighet data	DC > 99 % i samsvar med EN/ISO 13849-1 MTTFd = 277.8 års i samsvar med EN/ISO 13849-1 PFHd = 2.22E-9 1/t i samsvar med EN/IEC 62061
Type of start	Programmerbar
Tilkoblingsklemmer	Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² solid med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1 mm ² solid med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Utgang type	Relay instantaneous opening, 7 NO krets(er), spenningsløs
Antall tilleggskretser	2 NC + 4 solid state outputs
[Us] merkespenning	24 V AC - 15...10 % 24 V DC - 15...10 %

Komplementær

Synkroniseringstid mellom innganger	100 ms
Nettfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk i W	4 WDC
Strømforbruk i VA	7 VA AC
Vernstype på inngang	Internal, electronic
Styrespenning	24 V DC
Maximum line resistance	50 Ohm

Bryteevne	360 VA holder AC-15 C300 relay output 3600 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	20 mA på 24 V 2 A på 24 V (DC-13)50 ms for relay output
Utgang termisk strøm	10 A per relè for relay output
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	40 A
Sikringsstørrelse	10 A fast blow for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A gG eller gL for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	170 mA for relay output
Minimum utgangsspenning	17 V for relay output
Maximum response time on input open	20 ms
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV overspennings kategori III i samsvar med IEC 60947-5-1 4 kV overspennings kategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
Lokal varslings	4 LEDs
Strømforbruk	30 mA på 24 V DC on power supply
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,3 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	TÜV CSA UL
IP-grad	IP20 (terminaler) i samsvar med EN/IEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months