

Produkt : UA71IT

El.nr : 24 680 81

Hager Systemer as
Ensjøveien 20
0661 Oslo
Tlf: 67 91 16 20
E-post: kundeservice@hager.no
www.hager.no
Org.nr 959822344



UA71IT

Innredningssats 230 V IT, 63 A, for tilknytningsskap iht EN 61439/ NEK 439

Innredningssats univers N for tilknytningsskap. Passer til stål skap i serie FT* og glasfiber polyester skap ZAL* serie (se Hager brosjyre om inntaksskap og målerskap), og ellers i skap egnet for univers N innredningssystem.

Produktet er prefabrikkert innredningssats UA71*, ferdig montert og koblet, med ks vern, overspenningsvern, målersløyfe, interne forbindelser, koblingsblokker etc.

Ved innmontering i skap:

Tilpass og klargjør inntakskabel. Fordelaktig å demontere deksel og montasjebrett i bunn på UA71* for lettere tilpasning og tilkobling av stigekabler.

Monter UA71* (se monteringsinstruks 6LE001743A) ved å skru fast bærejern UN07A til fester i topp og bunn av skap. Skrur tilgjengelig gjennom 5 mm hull på målerbrett, og bak deksel for mediamodul i bunn på UA71*.

Obs: minste høyde for e-verks måler, underkant 70 cm fra ferdig planert terreng rundt skapet

El. nr
Norm
Nettsystem
Merkestrøm
Ytre mål, høyde-bredde-dybde
Kapslingsmateriale
Farge
Kapslingsbeskyttelse

24 680 81
EN 61439/ NEK 439, NEK 399
230 V IT
63 A 3-fas
1050x250x120 mm
Univers N avdekkinger
RAL 9010
IP2XC

Produkt : UA71IT

El.nr : 24 680 81

Hager Systemer as
Ensjøveien 20
0661 Oslo
Tlf: 67 91 16 20
E-post: kundeservice@hager.no
www.hager.no
Org.nr 959822344

Utstyrsliste

El. nr	Produktnavn	Antall	Tekst
24 680 81	UA71IT	1 stk	Innredningssats tks IT 230V 3x63A h1050 b250
	Deler/ reservedeler:		Tilbehør og erstatningsdeler for UA71IT, som under:
24 697 05	UN07A	1 sett	Bæreskiner for skap 1050 mm, 1 sett = 2 stk
24 680 74	UG31N1	1 stk	Målerbrett 3-fas, 450x250 mm
24 680 23	UD21B1	1 stk	Univers N modul med din-skiner 2-rader, 300x250 mm
24 681 47	UD21M2	1 stk	Univers kit, m.pl, tele/media 300x250mm
24 706 80	S35S	2 stk	Dekkremsse 12 moduler RAL 9010
16 637 80	L73M	1 stk	D02 Sikringslastskillebryter 3-pol 63A 4,5 modul
16 637 92	LE1863	5 stk	Sikringspatron D02 E18 63A 230/ 400V gG m.mel (2 stk reserve)
	Alternativt:		Hovedvern kv/ ov NAN363, NAN350, NAN340, NAN332, NAN325 i stedet for L73M og LE1863 (iht aktuelt nivå)
24 706 45	HY235	4 stk	Overgangskabel alu-cu 50/16mm ² , l = 295 mm
	Alternativt:		Klemme KF50S i stedet for overgang HY235
16 592 80	KF50S	4 stk	Klemme 63A 1-pol Al/Cu 50mm ²
16 593 00	SPN513	1 stk	Overspenningsvern 3-pol 230V IT, Uc 440V, for luftstrekk og jordkabel
	Alternativt:		Oversp.v SEM3-40/440-IT1 i stedet for SPN513
16 614 80	SEM3-40/440-IT1	1 stk	Overspenningsvern 3-pol 230V IT, Uc 440V, for luftstrekk og jordkabel
24 706 97	UL01B	1 stk	Ledningsett RK 4x10mm ² 400mm
12 748 00	KH23C	1 stk	Koblingsstykke 3x25/ 3x16mm ² IP20
17 100 04	1710004-68	1 stk	Målersløyfe IT 3-fas 10mm ² kl.II net-anl, l = 75 cm
12 748 22	KN26E	1 stk	QC PE-klemme 63A 20x4 og 6x25 mm ²
12 748 33	KN00A	1 stk	Universaladapter for KN26E
	For ombygging til 80A direkte målt:		Ks vern L73M, sikringspatroner LE1863 og målersløyfe 17 100 04-68 må skiftes ut til alternativer vist under
16 606 80	LS703	1 stk	Sikringslastskillebryter 3-pol 125A 6 modul
16 606 83	LF580G	5 stk	Smeltesikring 22x58mm 80A gG 500V
17 100 05	1710005-68	1 sett	Målersløyfe IT 3-fas 16mm ² kl.II net-anl, l = 75 cm

Informasjon:

Se eget informasjonsblad om inntaksskap fra Hager, og følg oss på hager.no

Samsvar:

Ved å følge anvisninger i dette produktdatablad og tilhørende informasjon for produkter i datablad og i tekniske sider i vår katalog, og retningslinjer for tavlebygging på hager.no, kan samsvar iht gjeldende krav i NEK 439 erklæres, og samsvarserklæring for produktet utstedes.