

Touchdimmer Microlux LED, 2-pol

Variant: **Dimmer Microlux LED MDC-17, 2P, 8-270W**

Art.nr: **OJ1457**

El.nr: **1472270**



INFORMASJON

Microlux LED touch-dimmer type MDC leveres med 2-polet bryter. Dimmeren har lysminne og programmerbart tennivå, og er perfekt for dimming av LED med faseavsnitt i bad/våtrom og til utelys. Lysminnet fungerer også ved strømbrudd.

SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: 2VA

Driftsspenning: 230Vac, $\pm 10\%$

Sikring: NULL

Halogenglødelamper (230V) : 10 - 420W

LED: 8 - 270 W

Glødelamper (230V): 10 - 420W

Kortslutningssikring: Elektronisk utkobling ved kortslutning, ingen sikring å skifte

Overtemperatursikring: NULL

Omgivelsestemperatur: 0 - 40 °C

Kapslingsklasse : IP20

Omgivelsestemperatur Ta: NULL

PRODUKTBESKRIVELSE

Microlux LED er en faseavsnitt dimmer. Kort trykk på berøringsknappen slår belysningen på/av. Lengre trykk på berøringsknappen dimmer belysningen opp eller ned. Dimmeren tenner med boostfunksjon slik at alle lamper tenner samtidig.

MONTERING

Microlux LED monteres i standard veggbox eller i påveggskappe(type MTC-VH).

ENDEVENDERFUNKSJON

For styring av lyset fra flere steder, kan standard 230V impulsbrytere tilkobles. Belysningen kan da slås på/av og dimmes.

BESKYTTELSESFUNKSJONER

Elektronisk utkopling ved kortslutning (ingen sikring å skifte). Gjeninnkopling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.

HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKE

Microlux LED touch-dimmer 270W har minne-funksjon, også ved strømbrydd.

NØDVENDIG INFORMASJON

Spesiallaget for dimming av LED med faseavsnitt.