



185765

DC1-1D2D3NN-A20CE1

[Überblick](#)[Technische Daten](#)[Dokumentation](#)[Lieferprogramm](#)[Technische Daten](#)[Daten für
Bauartnachweis nach
IEC/EN 61439](#)[Technische Daten nach
ETIM 7.0](#)

LIEFERPROGRAMM

Sortiment
Frequenzumrichter

Typkennung
DC1

Bemessungsbetriebsspannung [U_e]
115 V AC, 1-phasig

Ausgangsspannung bei U_e [U_2]
230 V AC, 3-phasig

Netzspannung (50/60Hz) [U_N]
110 (-10%) - 115 (+10%) V

Bemessungsbetriebsstrom [I_e]

bei 150 % Überlast [I_e]
2.3 A

Hinweis
Bemessungsbetriebsstrom bei einer
Schaltfrequenz von 8 kHz und einer
Umgebungstemperatur von +50 °C

Zugeordnete Motorleistung

Hinweis
für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete
Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min^{-1} bei
50 Hz bzw. 1800 min^{-1} bei 60 Hz

Hinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Hinweis
bei 230 V, 50 Hz

150 % Überlast [P]
0.37 kW

150 % Überlast [I_M]
2 A

Hinweis
bei 220 - 240 V, 60 Hz

150 % Überlast [P]
0.5 HP

150 % Überlast [I_M]
2.2 A

Schutzart
IP20/NEVA0

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Feldbusanschaltung (optional)
SmartWire-DT

Ausstattung
7-Segment-Anzeige

zusätzlicher Platinenschutz

Parametrierung
Keypad
Feldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)

Baugröße
FS1

Anbindung an SmartWire-DT
ja
in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DX-NET-SWD3

TECHNISCHE DATEN

Allgemeines

Normen und Bestimmungen
Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2
EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3
Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1

Zertifizierungen
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC

Fertigungsqualität
RoHS, ISO 9001

Klimafestigkeit [ρ_w]
< 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend, nicht korrosiv %

Luftqualität
3C2, 3S2

Umgebungstemperatur
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C

Umgebungstemperatur

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Umgebungstemperatur
Betrieb (mit 150 % Überlast)

Umgebungstemperatur
Lagerung [9]
-40 - +60 °C

Einbaulage
Vertikal

Aufstellungshöhe
0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 4000 m m

Schutzart
IP20/NEVA0

Berührungsschutz
BGV A3 (VBG4, finger- und handrücksicher)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung [U_b]
115 V AC, 1-phasig

Einspeisung
Hinweis
Die Netzanschlussspannung von 115 V wird
durch interne Spannungsverdoppelung auf 230 V
(Ausgangsspannung) angehoben.

Einspeisung
Netzspannung (50/60Hz) [U_{LN}]
110 (-10%) - 115 (+10%) V

Einspeisung
Eingangsstrom (150 % Überlast) [I_{LN}]
7.8 A

Einspeisung
Netzform
Wechselstromnetze mit geerdetem Mittelpunkt

Einspeisung
Netzfrequenz [f_{LN}]
50/60 Hz

Einspeisung
Frequenzbereich [f_{LN}]
48 - 62 Hz

Einspeisung
Netzeinschalthäufigkeit
maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Funktion
Frequenzrichter mit
Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-
Wechselrichter

Leistungsteil
Überlaststrom (150 % Überlast) [I_L]
3.45 A

Leistungsteil
max. Anlaufstrom (High Overload) [I_H]
175 %

Leistungsteil
Hinweis zum max. Anlaufstrom
für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden

Leistungsteil
Ausgangsspannung bei U_e [U_2]
230 V AC, 3-phasig

Leistungsteil
Ausgangsfrequenz [f_2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz

Leistungsteil
Schaltfrequenz [f_{PWM}]
8
einstellbar 4 - 32 (hörbar) kHz

Leistungsteil
Betriebsmodus
U/f-Steuerung
Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)

PWM-Motoren
Synchron-Reluktanz-Motoren
BLDC-Motoren

Leistungsteil
Frequenzauflösung (Sollwert) [Δf]
0.1 Hz

Leistungsteil
Bemessungsbetriebsstrom
bei 150 % Überlast [I_b]
2.3 A

Leistungsteil
Hinweis
Bemessungsbetriebsstrom bei einer
Schaltfrequenz von 8 kHz und einer
Umgebungstemperatur von +50 °C

Leistungsteil
Verlustleistung
Verlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom $I_b =$
150 % [P_V]
18.5 W

Leistungsteil
Wirkungsgrad [η]
95 %

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 100 %
Drehzahl = 0 % [P_V]
52 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 100 %
Drehzahl = 50 % [P_V]
62 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 100 %
Drehzahl = 90 % [P_V]
66 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 50 %
Drehzahl = 0 % [P_V]
44 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 50 %
Drehzahl = 50 % [R_V]
44 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 50 %
Drehzahl = 90 % [R_V]
52 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 50 %
Drehzahl = 0 % [R_V]
41 W

Leistungsteil
Verlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]
Strom = 50 %
Drehzahl = 50 % [R_V]
41 W

Leistungsteil
maximaler Ableitstrom zur Erde (FE) ohne Motor
[I_{FE}]
4.8 mA

Leistungsteil
Ausstattung
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Flaminenschutz

Leistungsteil
Baugröße
FS1

Motorabgang
Hinweis
für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete
Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min⁻¹ bei
50 Hz bzw. 1800 min⁻¹ bei 60 Hz

Motorabgang
Hinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Motorabgang

Hinweis
bei 230 V, 50 Hz

Motorabgang
150 % Überlast [P]
0.37 kW

Motorabgang
Hinweis
bei 220 - 240 V, 60 Hz

Motorabgang
150 % Überlast [P]
0.5 HP

Motorabgang
maximal zulässige Leitungslänge [l]
geschirmt: 50
geschirmt, mit Motordrossel: 100
ungeschirmt: 75
ungeschirmt, mit Motordrossel: 150 m

Motorabgang
Bremsfunktion
Bremsmoment Standard
max. 30 % MN

Motorabgang
Bremsfunktion
Bremsmoment Gleichstrombremsung
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom I_b
einstellbar

Steuerteil

Sollwertspannung [U_s]
10 V DC (max. 10 mA) V

Analogeingänge
2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA

Analogausgänge
1, parametrierbar, 0 - 10 V

Digitaleingänge
4, parametrierbar, max. 30 V DC

Digitalausgänge
1, parametrierbar, 24 V DC

Relaisausgänge
1, parametrierbar, Schließer, 6 A (250 V, AC-1) / 5
A (30 V, DC-1)

Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane

Netzanschluss
Schutzorgan (Sicherung oder
Leitungsschutzschalter)
IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B16/1N

Netzanschluss
Schutzorgan (Sicherung oder
Leitungsschutzschalter)
UL (Class CC or J)
15 A

Netzanschluss
Netzschütz
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DILEM... + P1DILEM

Netzanschluss
Netzdrossel
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DX-LN1-009

Netzanschluss
Funkentstörfilter (extern, 150 %)
DX-EMC12-014-FS1

Netzanschluss
Hinweis zum Funkentstörfilter
Option externer Funkentstörfilter für größere
Motorleitungslängen und beim Einsatz in anderer
EMV-Umgebung

Motorabgang
Motordrossel
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DX-LMB-008

Motorabgang
Sinusfilter
150 % Überlast (CT/I_H, bei 50 °C)
DX-SIN3-004

DATEN FÜR BAUARTNACHWEIS NACH IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [I_n]
7 A

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [P_{vid}]
0 W

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
[P_{vid}]
18.5 W

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [P_{ve}]
0 W

Verlustleistungsabgabevermögen [P_{ve}]
0 W

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Betrieb (mit 150 % Überlast)

Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umrückung

Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe
gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe
außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umrhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage
bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der
Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton
liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des
Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt,
sofern Angaben der Montageanweisung (IL)
beachtet werden.

TECHNISCHE DATEN NACH ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frequenzumrichter ≤ 1 kV (EC001857)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter /
Frequenzumrichter ≤ 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])

Netzspannung
110 - 115 V

Netzfrequenz
50/60 Hz

Eingangsphasenzahl
1

Ausgangsphasenzahl
3

Max. Ausgangsfrequenz
500 Hz

Max. Ausgangsspannung
250 V

Nennausgangsstrom I_N
2.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung
bei Bemessungsausgangsspannung
0.37 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung
bei Bemessungsausgangsspannung
0.37 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %

Anzahl der analogen Ausgänge
1

Anzahl der analogen Eingänge
2

Anzahl der digitalen Ausgänge
1

Anzahl der digitalen Eingänge

4

Mit Bedienelement

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

nein

Unterstützt Protokoll für CAN

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

nein

Unterstützt Protokoll für ASI

nein

Unterstützt Protokoll für KNX

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET

nein

Unterstützt Protokoll für LON

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at
Work
nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein

Unterstützt Protokoll für BACnet
nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0

Mit optischer Schnittstelle
nein

Mit PC-Anschluss
ja

Bremschopper integriert
nein

4-Quadrantenbetrieb möglich
nein

Art des Umrichters
U-Umrichter

Schutzart (IP)
IP20

Schutzart (NEMA)
sonstige

Höhe
184 mm

Breite
81 mm

Tiefe
124 mm

