

Tilstedeværelsessensor P42MR, 230 V, sekundær, 12-13 m, for innfelling i takboks

Variant: **Tilst.-sensor P42MR 230V M 12-13m INF**

Art.nr: **NK353-600121**

El.nr: **1406935**



INFORMASJON

Tilst.-sensor P42MR, 230 V, master, 12-13m, 360°, for innfelt monteringsboks.

Denne tilstedeværelsessensoren er en mastersensor med medium rekkevidde for automatisk lysstyring. Rekkevidden kan utvides med inntil 10 sekundærsensorer for 230 V (benytt kun sekundærsensorer fra denne sensorserien). Sensoren er designet for montering i en standard veggboks for innfelt montering. Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.

Niko P40 og M40 sensorserien er testet i henhold til IEC63180 som garanterer for pålitelig rekkevidde og sammenlignbarhet med andre sensortyper og -fabrikater.

Rekkevidde: Sensoren ser et felt med diameter Ø12 m (målt på gulvet) ved en monteringshøyde 3 meter. Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon. Den har videre justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert PIR-segment. Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode, og har et robust potensialfritt relé som tåler alle typer belastninger og lyskider, inkludert LED.

Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter. Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool. 2-veis Bluetooth®-kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen, og loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene. Sensoren benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler. Sensorene har et diskret design som passer inn i ethvert interiør.