

Persiennerelè 230VAC/12-48VDC 8k

Variant: KNX persiennerelé 8k 230VAC tavle

Art.nr: **GB216100**

El.nr: **4504064**



INFORMASJON

Persienneaktuator med manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persiener, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger for nettspenning 230 V AC (8 kanaler) eller lavspenning 12 til 48 V DC (4 kanaler). Persienneaktuator med integrert busstilkobling. Montering på DIN-skinne. Tilkobling av flere faseledere.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).

FUNKSJONER:

- Uavhengig aktivering av persienneutgangene
- Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drev med mekaniske brytere for endeposisjon. Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte
- Egenskaper ved svikt i busspenning og gjenoppretting av busspenning kan stilles inn
- Kjøretidene kan parametreses separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang
- Bruk i scener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreses
- Minnefunksjon for lysscener
- Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres
- Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III