

Simon|55

Artikkelnummer: TECR1.2/111/N**Produkt:** Bevegelsessensor 16A 3600W S55, Hvit**El-nummer:** 1409879**EAN:** 5902787893712**Kapslingsgrad:** IP20**Plast:** Termoplast**Teknisk beskrivelse:**

Elektronisk bevegelsessensor for installasjon i haller, korridorer, trapper, garasjer, kjellere osv. Den brukes til å slå på belysningen automatisk (lyskilder og andre typer signalutstyr). Sensoren fungerer i 4 moduser: AUTO, PÅ, AV og SIMULERING.

AUTO-modus - den grunnleggende driftsmodusen til bryteren med en bevegelsessensor. I denne modusen slås belysningen på etter å ha oppdaget bevegelse i dekningsområdet, i den innstilte tiden. Denne tiden måles fra det øyeblikket bevegelsen forsvinner,

hver bevegelse med belysningen allerede slått på begynner tiden på nytt. Belysningen vil ikke slås på hvis det eksterne belysningsnivået overstiger LUX-terskelen.

PÅ-modus - påslått modus (sensoren slår belysningen på permanent)

AV-modus - denne modusen blokkerer bevegelsesdeteksjon, belysningen er slått av permanent.

SIMULERING-modus - slår på belysningen i en innstilt tid (h) hvis LUXnivået faller under aktiveringsterskelen.

Produktbilde: