


## System 3000 bryterinnsats elektronisk

Variant: **S3000 bryterinnsats elektronisk**

Art.nr: **GI540500**

El.nr: **1400925**



## INFORMASJON

S3000 Elektronisk bryterinnsats er et produkt som fungerer i kombinasjon med de ulike betjeningsmodulene i S3000 serien. Dermed er det mulig å realisere flere ulike applikasjoner. Produktet har en rekke smarte sikkerhetsfunksjoner og slår lamper skånsomt på.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Drift med nulledertilkobling:

Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.

Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.

Utstyr er tilkoblet via faseleder og nøytralleder (nulleder) og det er derfor ikke mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.

Drift uten nulledertilkobling:

Lyspærer av og på, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen eller LED-lamper.

Dimbare HV-LED-lamper eller kompaktlysrør.

Utstyr er tilkoblet via faselederne og det er derfor mulig å kontrollere fasesnitt eller faseavsnitt-applikasjoner.

Automatisk eller manuell setting av dimmeprinsipp i henhold til last (fasesnitt eller faseavsnitt).

LED-indikator viser valgt dimmeprinsipp.

OBS: Ved drift uten nulleleder, øker minimum last til 50 W for lyspærer, HV-halogenlamper, Gira tronic-transformatorer og viklede transformatorer.

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.