

Tilstedeværelsessensor Plus 360° PIR/UI, lysføler, 230VAC

Variant: **Tilstedev.sensor PLUS 360 slave**

Art.nr: **SE41802**

El.nr: **1478838**



INFORMASJON

Tilstedeværelsesmelderen SE 41 800 er den beste i markedet, da den kombinerer det beste fra to teknologier: PIR og ultralyd.

SE 41 800 er en master og kan ha tilkoblet inntil 10 stk. slaver (SE 41 802) som trigger masteren. I tillegg er relèet potensialfritt slik at melderer kan benyttes til ventilasjonsstyring eller styring av store laster via kontaktor (krever lask).

SE41 800 kan benyttes med fabrikkinnstillinger, men innstillingene kan også endres ved hjelp av fjernkontroll SE 41 924.

SE 41 802 er slavemelderer som kan tilkobles SE 41 800 (master). Denne tilkobles ikke last, men har som funksjon å trigge master som vist i koblingskjema.

SPESIFIKASJONER

Maks kompensjonskapasitet: 140 F

Eget forbruk: 2W

Maks innkoplingsstrøm: 165A/20 m sek.

Driftsspenning: 230V \pm 10%, 50 Hz

Halogenlødelamper (230V) : 2300W

Lysstoffrør Ukompensert: 1200W

Mål: Ø120 x 34/60/64 (34 = Synlig etter innfelling, 60 = Hele produktet uten kappe, 64 = Hele produktet m/kappe)

Sparepærer: 58x18W

Glødelamper: 2300W

Omgivelsestemperatur: 0 - 45°C

Beskyttelse: Klasse I

Annet: Monteringshøyde tak: 2 - 3 meter

Kapslingsklasse : IP20

Etterløpstið: 1 - 30 min.

Deteksjonsområde bevegelse: PIR : 50 m², UL: 138m²

Deteksjonsområde tilstedeværelse: PIR: 12,5 m² , UL: 66m²

Luxområde: 10 - 1000 lux

PRODUKTESKRIVELSE

MONTERING

Tilstedeværelsesmelderne kan monteres i innfellingsboks SE 41 907, i veggboks (montert i tak) eller utenpåliggende i medfølgende boks.