

Dimmer universal 500W

Variant: KNX dimmer universal 500W

Art.nr: GB217100

El.nr: 4504091



INFORMASJON

Gira KNX universaldimmer 1-kanal kan dimme de fleste typer laster. Den kan i parametere settes som hastighetsregulator for vifte om ønskelig. Dimmeprinsipp (fasesnitt eller faseavsnitt) kan forhåndsdefineres hvis lasten ikke gjenkjennes automatisk.

Dimmeren har

- "Soft" tenn og slukk funksjon for å øke lyskildenes levetid
- Tilbakemeldingsfunksjon for av/på og dimmeverdi
- Scenarie funksjon, trappefunksjon, tidsfunksjoner og timeteller
- Alarmfunksjon for kortslutning, overlast og feil på lasten.

Konfigureres med ETS3.0d eller nyere.

NØDVENDIG INFORMASJON

SPESIFIKASJONER

KNX Medium	TP256
Nominell spenning	AC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt (AC 230 V)	
Glødelamper	20 til 500 W
HV-halogenlamper	20 til 500 W
viklet transformator	20 til 500 VA
Tronic-trafo	20 til 500 W
viklet transformator med NV-LED	20 til 100 VA
elektronisk transformator med NV-LED	type 20 inntil 100 W
HV-LED-lamper	vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør	vanl. 3 til 100 W
Tilkoblingseffekt (AC 110 V)	
Glødelamper	20 til 250 W
HV-halogenlamper	20 til 250 W
viklet transformator	20 til 250 VA
Tronic-trafo	20 til 250 W
viklet transformator med NV-LED	20 til 50 VA
elektronisk transformator med NV-LED	type 20 inntil 50 W
HV-LED-lamper	vanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrør	vanl. 3 til 50 W
Koblingsstrøm motorer	2,3 A
Tilkoblinger	
KNX	Tilkoblings- og forgrenings-klemme
Last	Skruklemmer
Tilkoblingstverrsnitt	maks. 4 mm